



Características de la función

- Controla su propio voltaje de suministro (medición de verdadero valor eficaz).
- Configure el voltaje de operación nominal de 8 niveles a través de la perilla.
- Rango de frecuencia de medición: 45Hz-65Hz.
- Precisión de medición de tensión <1%.
- El estado del relé se indica mediante LED.
- 1 MÓDULO, montaje en carril DIN.

Código de producto	Sobre voltaje	Bajo voltaje	Asimetría	Tiempo de retardo	Secuencia de fase	Fallo de fase
GRV8-03	/	/	/	/	Sí	Sí
GRV8-04	2%~20%	-20%~2%	/	0,1 s ~ 10 s	Sí	Sí
GRV8-05	2%~20%	-20%~2%	8%	0,1 s ~ 10 s	Sí	Sí
GRV8-06	2%~20%	-20%~2%	5%~15%	2 s	Sí	Sí
GRV8-07	/	/	8%	2 s	Sí	Sí
GRV8-08	15%	-15%	8%	2 s	Sí	Sí



